

Описание товара Дизельный генератор PowerLink

GMS38PXS



Характеристики

Расход топлива	6.2 л
Тип запуска	электростарт
Уровень шума	63 dB
Гарантийный срок	12 месяцев
Емкость топливного бака	120 л
Обороты (Частота вращения двигателя)	1500
Тип исполнения	в кожухе
Габариты	2166x898x1166
Количество фаз	трехфазный
Мощность, кВт	33 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.